



AVM GmbH
Alt-Moabit 95
D-10559 Berlin

Firmware-Update für die FRITZ!Box durchführen

Die Firmware ist eine Software, die auf Ihrer FRITZ!Box installiert ist und alle Funktionen des Gerätes steuert. Wir stellen regelmäßig neue Firmware-Versionen im Internet zum kostenlosen Download zur Verfügung. Durch die Installation der Firmware-Updates stehen Ihnen immer die neuesten Funktionen zur Verfügung und Ihre FRITZ!Box ist dadurch auf dem aktuellen Stand der DSL-Technik, die in den Vermittlungsstellen der DSL-Anbieter eingesetzt wird.

Führen Sie einfach die beschriebenen Maßnahmen nacheinander durch, um auf Ihrer FRITZ!Box die aktuelle Firmware zu installieren.

1 Firmware-Update durchführen

Mit dem automatischen Firmware-Update können Sie die aktuelle Firmware für Ihre FRITZ!Box schnell und einfach installieren. In einigen Fällen ist jedoch kein automatisches Firmware-Update möglich, z.B. wenn die FRITZ!Box diese Funktion noch nicht unterstützt oder die FRITZ!Box keine Verbindung ins Internet hat. Führen Sie dann ein manuelles Firmware-Update durch.

Automatisches Firmware-Update

1. Rufen Sie an einem Computer, der mit der FRITZ!Box verbunden ist, die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf. Geben Sie dazu im Internetbrowser (z.B. Internet Explorer) die Adresse `http://fritz.box` ein.
2. Klicken Sie auf "Einstellungen" und "Erweiterte Einstellungen" (nicht immer vorhanden).
3. "System" > "Firmware-Update" > "Neue Firmware suchen"

Wenn die Schaltfläche "Neue Firmware suchen" nicht vorhanden ist, führen Sie ein manuelles Firmware-Update durch.

4. Sobald die neue Firmware gefunden wird, klicken Sie auf "Firmware-Update jetzt starten". Falls keine neuere Firmware gefunden wird, ist die aktuelle Firmware bereits installiert.



Während die neue Firmware in die FRITZ!Box übertragen wird, blinkt die INFO-LED. Unterbrechen Sie während des Blinkens nicht die Stromversorgung der FRITZ!Box. Sollte die INFO-LED allerdings nach 10 Minuten noch blinken, trennen Sie Ihre FRITZ!Box für 5 Sekunden vom Stromnetz.

Manuelles Firmware-Update

1. Starten Sie an einem Computer, der mit der FRITZ!Box verbunden ist, einen Internetbrowser (z.B. Internet Explorer). Geben Sie die Adresse <ftp://ftp.avm.de/fritz.box> ein.



*Das aktuelle Firmware-Update für die **AOL Edition** der FRITZ!Box Fon WLAN 7141 erhalten Sie auf der Internetseite ftp://service.avm.de/7141_AOL.*

2. Wechseln Sie in den Ordner für Ihr FRITZ!Box-Modell und anschließend in den Unterordner "firmware".



Die vollständige Modellbezeichnung Ihrer FRITZ!Box steht auf dem Aufkleber auf der Geräteunterseite. Bei einer FRITZ!Box Fon WLAN 7270 können Sie auch in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf der Seite Übersicht prüfen, ob es sich um eine FRITZ!Box Fon WLAN 7270 oder 7270 v3 handelt.

3. Laden Sie das aktuelle Firmware-Update für Ihre FRITZ!Box auf den Computer herunter. Das aktuelle Firmware-Update mit der Dateierweiterung ".image" finden Sie direkt im Ordner "firmware" oder im Unterordner "deutsch" oder für FRITZ!Box-Modelle "Edition A" oder "Edition A/CH" im Unterordner "deutsch_a-ch"
4. Rufen Sie an einem Computer, der mit der FRITZ!Box verbunden ist, die Benutzeroberfläche der FRITZ!Box auf. Geben Sie dazu im Internetbrowser (z.B. Internet Explorer) die Adresse <http://fritz.box> ein.
5. Klicken Sie auf "Einstellungen" und "Erweiterte Einstellungen" (nicht immer vorhanden).
6. "System" > "Firmware-Update"
7. Nur, wenn die Registerkarte "Firmware-Datei" vorhanden ist: Wechseln Sie auf diese Registerkarte.
8. Wählen Sie über die Schaltfläche "Durchsuchen" das Firmware-Update (Image-Datei) aus.
9. "Öffnen" > "Update"



Während die neue Firmware in die FRITZ!Box übertragen wird, blinkt die INFO-LED. Unterbrechen Sie während des Blinkens nicht die Stromversorgung der FRITZ!Box. Sollte die INFO-LED allerdings nach 10 Minuten noch blinken, trennen Sie Ihre FRITZ!Box für 5 Sekunden vom Stromnetz.

2 Einstellungen der FRITZ!Box sichern



Sichern Sie die Einstellungen nach jedem Firmware-Update erneut.

- ▶ Sichern Sie gleich nach dem Firmware-Update die Einstellungen der FRITZ!Box. Sie können dann jederzeit ganz einfach eine funktionierende Konfiguration wieder herstellen. Die Seite "Einstellungen sichern" finden Sie in der Benutzeroberfläche der FRITZ!Box unter "Einstellungen > (Erweiterte Einstellungen >) System".